

مدل	ماژول B	ماژول C	ماژول D	ماژول E
ولتاژ کنترل	AC230V 50/60Hz			
ولتاژ تغذیه کمکی	DC 24V			
توان مصرفی	کمتر از 10 وات			
وضعیت کاری	اتصال منبع I، اتصال منبع II، قطع			
حالت عملکرد	اتوماتیک و دستی			
نمایشگر	نمایشگر LED	نمایشگر LED و LCD		
نصب	یکپارچه	یکپارچه، LCD قابل جداسازی با کابل ۲ متری		
مانیتورینگ منبع I	افت ولتاژ، اضافه ولتاژ، قطع فاز (A،B،C)			
مانیتورینگ منبع II	افت ولتاژ، اضافه ولتاژ، قطع فاز (A،B،C)			
سیگنال کنترل از راه دور	ندارد			
سیستم اعلام حریق	دارد (سیگنال ورودی بدون ولتاژ، سیگنال خروجی بدون ولتاژ)			
محافظت فرکانس	ندارد			
کنترل ژنراتور	شروع خودکار، بدون تایمر			
تأخیر در انتقال (ثانیه)	پیش فرض: ۵ ثانیه	پیش فرض: ۵ ثانیه، قابل برنامه ریزی ۰ تا ۱۰		
تأخیر در بازیابی (ثانیه)	پیش فرض: ۵ ثانیه	پیش فرض: ۵ ثانیه، قابل برنامه ریزی ۰ تا ۱۰		
آستانه افت ولتاژ (ولت)	پیش فرض: ۱۸۷ ولت	پیش فرض: ۱۸۷ ولت، قابل تنظیم بین ۱۵۴ تا		
آستانه افزایش ولتاژ (ولت)	پیش فرض: ۲۶۳ ولت	پیش فرض: ۲۶۳ ولت، قابل تنظیم بین ۲۴۲ تا		
اولویت منبع	اولویت منبع I	اولویت منبع I، منبع II، بدون اولویت		
ارتباطات	ندارد	دارد	دارد	ندارد (اختیاری)

ماژول R(G)
(اختیاری)
دارد، DC12/24V
ندارد
۵۰ Hz (۴۰~۶۰ Hz)
،قف ژنراتور
۱/ثانیه
۱/ثانیه
۱۹۸ ولت
۳۳۰ ولت
ت
(تیاری)