

کلید فیوزهای هوایی شبکه توزیع خودنگهدار فشار ضعیف

جدول مشخصات فنی کلید فیوزهای هوایی شبکه خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶۰ و ۲۵۰ آمپر

مقادیر و توضیحات	پارامترها
500V	ولتاژ نامی UE
1000V	ولتاژ نامی عابقی Ua
50 / 60 Hz	فرکانس F
160A, 250A	حداکثر جریان نامی I _n (با استفاده از فیوز ۲۵۰ و ۱۶۰)
240A, 400A	حداکثر جریان نامی در صورت استفاده از تیغه اتصال خشک به جای فیوز
12 W	توان نامی فیوزها P _n
مطابق با استانداردهای IEC60269-1 و C00-DIN46620 و 2/10-NH...NH	سایز فیوزها
IP33	درجه حفاظت در برابر نفوذ (معد پاران)
15Nm	گشتاور نامی پیچ های سر بر (ترمییتال ها)
6-120 mm ² (AL-Cu)	بازه سایز کابل های خودنگهدار (مسی و آلومینیومی)
13mm/17mm	سایز آچار مورد نیاز جهت پیچ های سر بر و تاقویه
16mm فشر - ۲ عدد	سایز پیچ های نگهدارنده (براکت) چسب بدنه
پلی آمید ۶.۶ ایف دار (۲۰ ایف) (معد حریر) ، ضد اشعه ماوراء بنفش خورشیدی (Am UV)	پراکت L شکل دارای کسوراج با فواصل 7.5cm و آبکاری داکریمات دارد
براکت L شکل دارای کسوراج با فواصل 7.5cm و آبکاری داکریمات دارد	قابلیت نصب درب
در دو مدل جداگانه به صورت دوگانه، پرچم یا دیوید تور دهنده (LED)	قابلیت نشانگر ذوب و وجود فیوز
بدون نیاز به باز کردن درب کلید فیوز امکان پذیر است دارد - به صورت گمنگ	قابلیت تست ولتاژ بر روی خط
قابلیت خروجی ۲ یا ۱	قابلیت خروجی ۲ یا ۱
85 Kg (پول) / 71Kg (۲/۳) - 236Kg (۳/۳) IEC60947-3 , AC21B	وزن استانداردها
دارای گواهی توانیر و تأییدیه ی پژوهشگاه نیرو	تأییدیه های ایران (فراسی)
دارای تایید تست های معتبر از فرانسه (Michaud)	تأییدیه های خارجی
به دو صورت پیچی و قلابی از روی زمین	قابلیت باز و بسته کردن درب
فول بی متال (بدون نیاز به کالشو) به صورت لقمه ای	نوع ترمیتال ها
50KVA—80A 100KVA—160 A	پیشنهاد فیوز برای قدرت نامی ترانسفورمرهای توزیع



این کلید فیوزها حفاظت پایین دست ترانسفورمرهای توزیع را در شبکه های توزیع فشار ضعیف به عهده دارند. کلید فیوزها بر روی تیرها نصب می شوند حفاظت فازها را تا ۱۶۰ آمپر در مدل ۱۶۰ و تا ۲۵۰ آمپر در مدل ۲۵۰ در هر فاز به عهده داشته و قسمت تیغه ی اتصال خشک آن عبور جریان تا ۲۴۰ و ۴۰۰ آمپر را پشتیبانی می کند.



این کلیدها به صورت ماژولار بوده و برای حفاظت تک فاز و چند فاز استفاده می شوند که علاوه بر حفاظت مصرف کننده های پایین دست حفاظت کابل های خودنگهدار را نیز بر عهده دارند.




مزایا

- ✓ قابلیت نصب بصورت تک فاز و چند فاز (ماژولار)
- ✓ ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه کمتر نسبت به کلیدها (قطع کننده ها)
- ✓ مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید
- ✓ یک راه حل مناسب جهت حفاظت بهتر و کاهش خاموشی در شبکه
- ✓ دارای نشانگر ذوب و وجود فیوز LED, Flag
- ✓ نصب آسان و بدون نیاز به کابل شو و پرس



IP ۳۳ 3



حفاظت در برابر اشیانی با قطر بیشتر از ۲.۵ میلیمتر مانند پیچ گشتی



حفاظت در برابر پاشش آب از یک طرف تا زاویه ۶۰ درجه از محور عمودی

کد کالا	شرح کالا
AD۲۵۰	کلید فیوز هوایی ۱+۳ پل ۲۵۰ آمپر (سایز ۲) دارای نشانگر ذوب و وجود فیوز (پرچم و LED)
L۲۶۲	کلید فیوز هوایی ۱+۳ پل ۱۶۰ آمپر (سایز ۰۰) دارای نشانگر ذوب و وجود فیوز (پرچم و LED)
L۲۸۱	کلید فیوز هوایی ۱+۳ پل ۱۶۰ آمپر (سایز ۰۰) بدون نشانگر جهت رینگ شبکه خودنگهدار

تیغه اتصال خشک



توجه

کلید فیوزها به همراه فیوزهای کاردی با نشانگر ETI سایز ۱۶۰ و ۲۵۰ ارائه می گردد.



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی درب اصلی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک ۳۵

Info@etesalco.com



www.etesalco.com



۰۲۱-۲۲۰۳۷۰۵۵

