

شرح عملکرد تخصصی	نوع کنترلر
1. نمایش وضعیت تغذیه ورودی فاز I و II و وضعیت قطع/وصل (ON/OFF) 2. ترمینال خروجی فعال جهت نمایش توان ورودی فاز I و II و وضعیت کاری 3. پایش تک فاز (Line-to-Neutral) 4. انتقال خودکار با بازیابی اتوماتیک	مدل A
1. کلید قابلیت های مازول A به علاوه ارتباط با سیستم اعلام حریق 2. فرمان استارت به ژنراتور (Generator Start)	مدل B
1. کلید قابلیت های مازول B به علاوه ورودی تغذیه کمکی 24 ولت DC 2. پایش سه فاز شامل افت/افزایش ولتاژ و تشخیص قطع فاز	مدل C
1. کلید قابلیت های مازول C به علاوه نمایشگر LCD دو بخشی (Split Display) 2. قابلیت تنظیم حدود افت/افزایش ولتاژ و فرکانس 3. تعیین اولویت منبع تغذیه 4. تایمر گرم کردن/سرد کردن ژنراتور 5. تایمر تأخیر در انتقال بار 6. ارتباط RS-485 (در مدل D موجود است، در مدل E موجود نیست)	مدل D و E
1. کلید قابلیت های مازول E، بدون ارتباط اعلام حریق و به جای آن خروجی های بدون ولتاژ برای کنترل خارجی 2. حفاظت اضافه بار (با قابلیت تنظیم جریان نامی)	مدل L
1. نمایش وضعیت تغذیه ورودی فاز I و II و وضعیت قطع/وصل 2. ترمینال خروجی فعال جهت نمایش وضعیت ورودی فاز I و II 3. چهار نوع کنترل اختیاری: GA – کنترلر با تغذیه DC 12/24 V، خروجی فرمان مستقیم ولتاژدار، مناسب استفاده با ATS یا کنترلر خارجی. GB – کنترلر با تغذیه DC 12/24 V، دارای کنتاکت خشک ایزوله، مناسب اتصال به PLC یا مدار فرمان مستقل، نیازمند ATS خارجی. GC – کنترلر با ورودی فرمان AC 220 V، کنتاکت خشک خروجی، طراحی شده برای مدار فرمان های ولتاژ شهر، نیازمند ATS خارجی. GD – مدل ترکیبی با کنتاکت خشک و مدار ATS داخلی، قابلیت سوییچ خودکار منبع بدون کنترلر خارجی. 4. مدل های GA/GB/GC برای ارتباط با کنترلر خارجی استفاده می شوند که منطق عملکرد وابسته به کنترلر مذکور است	مدل GA/GB/GC/GD