

مدل	B	C
ولتاژ کنترل	AC230V 50/60Hz	
موقعیت کاری	II	II و III
نوع عملکرد	اتوماتیک، دستی، پنل کنترل، کنترل از راه دور و ارتباطات کنترل از راه دور	
حالت انتقال	بازیابی خودکار انتقال	بازیابی خودکار انتقال/انتقال خودکار بدون بازیابی خودکار
نمایشگر	LED	LED/LCD
مانیتورینگ (I)	مانیتورینگ افت ولتاژ، اضافه ولتاژ (UV, OV), افت ولتاژ (3PH A, B, C)	مانیتورینگ افت ولتاژ، اضافه ولتاژ (UV, OV) و افت ولتاژ (3PH A, B, C)
مانیتورینگ (II)	مانیتورینگ افت ولتاژ، اضافه ولتاژ (UV, OV) و افت ولتاژ (فاز A)	مانیتورینگ افت ولتاژ، اضافه ولتاژ (UV, OV) و افت ولتاژ (3PH A, B, C)
کنترل ژنراتور	ندارد	دارد (با مجموعه‌ای از کنتاکت‌های خشک رله)
سیستم اطفای حریق	ندارد	دارد
حفاظت فرکانس	ندارد	قابل تنظیم 40Hz~60Hz
تایمر	ندارد	تایمر انتقال، تایمر استارتر ژنراتور
تایمر تاخیر در انتقال (ثانیه)	ندارد	پیش‌فرض: 0.5 ثانیه، 0 تا 180 ثانیه قابل تنظیم
تایمر تاخیر در بازیابی (ثانیه)	ندارد	پیش‌فرض: 0.5 ثانیه، 0 تا 180 ثانیه قابل تنظیم
محدوده حفاظت افت ولتاژ	ندارد	پیش‌فرض: 187، 161V تا 197V قابل تنظیم
محدوده حفاظت اضافه ولتاژ	ندارد	پیش‌فرض: 263، 242V تا 301V قابل تنظیم
اولویت منبع	اولویت منبع I	پیش‌فرض: اولویت منبع I، اولویت منبع II اختیاری
ارتباطات	ندارد	دارد
ساختار	یکپارچه	نوع یکپارچه (نمایشگر قابل جداسازی است)